

Diaľkový ovládač 1F LED pásika

FUT006

použitie: jednofarebný LED pásik
počet ovládaných zón: 4
ovládanie: tlačidlá, otočný ovládač
vysielanie: RF 2,4GHz (max.30m)
napájanie: 2XAAA
farba: biela
krytie: IP20
rozmery: 53mm x 22mm x 110.5mm

Párovanie ku kontroléru:

Pripojte vhodný LED pás ku kontroléru. Pripojte napájaci vodič. Na ovládači si zvolte ktorú zónu chcete priradiť ku kontroléru, na výber je 1-4.

Zapnite napájanie do kontroléra a následne 1x stlačte tlačidlo "Zapnúť zónu" do doby 3 sekúnd. Ak ste párovanie urobili správne svetlo 3krát blikne.

Odpárovanie:

Na ovládači si zvolte ktorú zónu chcete odpárovať.

Zapnite napájanie do kontroléra a následne stlačte tlačidlo "Zapnúť zónu" 5krát rýchlo po sebe. Ak ste odpárovanie urobili správne svetlo 10krát blikne.

Ak sa párovanie/odpárovanie nepodarí skúste ho znova.



Dovoz a distribúcia:
Alva Tech s.r.o., Masarykova 2, Košice
Vyrobené v Číne