

Wi-Fi smart zásuvka AC230V XX-FAI31-20

Ovládanie je možné priamo tlačidlom ovládania na samotnej Wi-Fi smart zásuvke. Krátkym stlačením sa zásuvka zapne, následným krátkym stlačením sa vypne.

Ovládanie cez mobilnú aplikáciu

1. Nainštalujte mobilnú aplikáciu
2. Pripojte sa k miestnej Wi-Fi 2,4Ghz
3. Po spustení aplikácie sa zaregistrujte, vyberte Register, ak už máte užívateľský účet AigoSmart prihláste sa, možnosť Sign in
4. Zvoľte Add device
5. Vyberte druhú záložku Electrical supplies a následne Adaptor (Wi-Fi)
6. Pripojte zásuvku do siete, zapojte spotrebič
7. Stlačte a držte stlačené tlačidlo ovládania po dobu 5-6 až pokým tlačidlo nezačne blikať červenou farbou, blikanie značí že je zapnutý režim párovania
8. Následne stlačte tlačidlo Yes
9. Ak ste vyzvaní zadajte heslo k Wi-Fi
10. Po nájdení a spárovaní žiarovky zvoľte možnosť Save

Technické údaje

Napätie: 230V~ 10A
Max. záťaž: 2300W
Rozmery: 53*53*80mm
Farba: biela
Použitie: interiér



AigoSmart



Funkcie

ON/OFF - vypnutie/zapnutie smart zásuvky

Timing - spínacie hodiny, nastavenie dňa a konkrétneho času kedy sa má zásuvka automaticky zapnúť/vypnúť

Countdown - odpočet, nastavenie konkrétneho času kedy sa má zásuvka automaticky zapnúť/vypnúť

Memory function - nastavenie, čo sa má stať po výpadku napájania

- power outage, zásuvka bude vypnutá
- power ups, zásuvka sa zapne
- remember th state before power outage, zásuvka si pamätá posledný stav



Zariadenie je určené na použitie v suchom, bezprašnom prostredí



AIGOSTAR